

308 f

308 f

308 f

308 f



# S.A.M. 308 f

Aufschnittsystem Vollautomat  
mit Ablegesystem auf Tablett



... take the best. Worldwide.

**S.A.M.**<sup>®</sup>  
Slicers by Kuchler Electronics

## S.A.M. 308 f      Aufschnittsystem Vollautomat

mit Ablegesystem auf Tablett

### Spitzentechnologie auf einen Blick

Bestens geeignet zum ...	Schneiden von Wurst- und Käsewaren
Zu vermeiden sind ...	Knochen, gefrorenes Schneidgut, Schrägschneiden
Einsatzbereich	Industrie, Gewerbe
Temperaturen und Umgebung	+5°C bis +35°C, trocken
Vorkenntnisse für die Bedienung	Einschulung durch Lieferanten empfohlen
Vorkenntnisse für die Reinigung	Einschulung durch Lieferanten empfohlen
Vorkenntnisse für die Wartung	Technische Grundkenntnisse und S.A.M.-Technikschulung

### Maße und Gewicht

Gewicht	82 kg
Gewicht mit Verpackung	112 kg
Verpackungsabmessung (Länge x Breite x Höhe)	104 x 82 x 76 cm
Lagerung	trockener Lagerraum, max. 130 kg Last auf Karton
Aufstellfläche (Breite x Tiefe)	405 x 505 mm
Außenabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	925 x 600 x 515 mm
Platzbedarf sichere Aufstellung	siehe Aufstellplan
Empfohlene Tischhöhe	750 mm

### Mechanische Daten

Messergroße	Ø 300 mm
Länge Schneidguthalter	500 mm
Breite Schneidguthalter	240 mm
Hub Schneidguthalter	240 mm
Schnittgeschwindigkeit	bis 55 Hübe/min
Maximaler Schneidgutvorschub	400 mm
Minimale Schneidgutgröße	50 x 50 mm
Maximale Schneidgutgröße	Ø 220 bzw. 220 x 50 mm;
Scheibenstärke	0,5 - 7 mm; ohne Ableger bis 10 mm

### Elektrische Daten

Anschlussspannung *)	230 VAC bzw. 3x400 VAC
Anschlussfrequenz *)	50 Hz
Motor Messerantrieb	0,18 kW
Gesamtleistung	529 Watt bei 230 VAC, 540 Watt bei 3x400 VAC
Stromaufnahme Wechselstrom	2,16 Ampere
Stromaufnahme Drehstrom	1,36 / 1,76 Ampere
Erforderliche Steckdosenabsicherung	min. 10 Ampere
Feinsicherung	250 V – 1 A träge

### Sonstige Daten

Geräuschpegel	< 70 dB(A)
---------------	------------

\*) : Andere Anschlussspannungen und Frequenzen möglich

Änderungen – die der neuesten technischen Entwicklung bei S.A.M. entsprechen – vorbehalten

Stand 05.2001

Kuchler Electronics GmbH [www.sam-kuchler.com](http://www.sam-kuchler.com)  
S.A.M. Headquarters

Klatteweg 4–6  
A–9010 Klagenfurt  
Austria/Europe

Tel.: +43 (0) 463 43 5 43  
Fax: +43 (0) 463 43 5 43 - 26  
mail@sam-kuchler.com

